

# 科视 CHRISTIE 4K 升级工具包概述

## 轻松快捷地

帮您从 2K 升级至 4K 分辨率

使用科视 Christie® 4K 升级工具包能轻松地将 2K 分辨率科视 Christie CP2220 和 CP2230 数字电影机升级至超级 4K (4096 x 2160) 分辨率设备。升级能带来 4 倍于标准 2K 数字电影机的分辨率，并极大提高屏幕细腻度，确保所有人都能够轻松应对未来使用行业最高分辨率的发布内容。

4K 升级可由科视 Christie 员工或合格的科视 Christie 数字电影机经销商在现场完成。

## 科视 Christie 4K 升级工具包包含：

完成 4K 发光引擎组装，采用 3 组德州仪器 1.38" DMD

4K 匀光杆组装

4K 升级标签

LVPS 室和冷却剂室电子兼容防护，铁氧体电源

两个电子兼容格栅

简洁易懂的 4K 升级工具包安装说明书

## 前提条件

如需安装升级工具包，数字电影机必须首先符合以下硬件和软件要求：

2010 年 9 月之前制造的数字电影机在升级至 4K 发光引擎之前需要更新 ICP 板和软件

自带 16MB 内存的 ICP 板

软件版本 3.0.X

## 如何确定硬件

和软件也需要升级？

在订购 4K 升级工具包之前，请确定您的数字电影机是否符合升级要求。

成功的 4K 升级需要满足下列所有要求：

数字电影机型号为科视 Christie CP2220 或 CP2230 – 请在数字电影机背面的许可证标签处查看型号

自带 16MB 内存的 ICP 板 – 要确定该信息，请转到数字电影机触摸板控制器 (TPC)，轻触菜单>状态>配置，向下滚动至 ICP 板类型。如果数值为 8MB，那么安装 4K 升级工具包之前必须升级 ICP。以及

软件版本 3.0.X – 要确定该信息，请转到 TPC，轻触菜单>状态>配置。如果软件包不是 3.0.x 或更高版本，那么安装 4K 升级工具包之前必须升级软件。

## 退款资格

科视 Christie 建议大家保留 2K 发光引擎作为备件，但如果您希望将 2K 发光引擎退回科视 Christie，您仅需通过经常联系的科视 Christie 客服代表申请 RMA。如果退回的发光引擎经检查确认一切正常，退款就会退回您的账户

## 质保

4K 升级工具包享受两年质保

## 如何订购

如需完整信息，请联系科视 Christie 销售代表或客户代表。

## 公司分支机构

### 美国科视数字系统公司

美国-塞浦路斯  
电话: +1 714 236 8610  
加拿大科视数字系统公司  
加拿大-基奇纳  
电话: 519 744 8005  
科视 Christie Medical Holdings, Inc  
美国-孟非斯  
电话: 901 252 3700

## 全球办事处

英国  
电话: +44 (0) 118 977 8000

德国  
电话: +49 2161 664540

法国  
电话: +33 (0) 1 41 21 44 04

西班牙  
电话: +34 91 633 9990

东欧  
电话: +36 (0) 1 47 48 138

中东  
电话: +971 (0) 4 320 6688

印度  
电话: +91 (80) 6708 9999

巴西  
电话: +55 (11) 2548 4753

新加坡  
电话: +65 6877 8737

中国 (上海)  
电话: +86 21 6278 7708

中国 (北京)  
电话: +86 10 6561 0240

南非共和国  
电话: +27 (0) 11 510 0094

日本  
电话: +81 3 3599 7481

韩国  
电话: +82 2 702 1601

澳大利亚  
电话: +61 (0) 7 3624 4888

## 独立销售顾问办事处

意大利  
电话: +39 (0) 2 9902 1161

智利  
电话: +56 2 721 11 75

俄罗斯  
电话: +7 (495) 930 8961



要了解最新的规格信息，请访问 [www.christiedigital.com/cn](http://www.christiedigital.com/cn)。

版权 2012 美国科视数字系统公司。保留所有权利。所有品牌名称和产品名称均是各自持有者的商标、注册商标或商号。加拿大科视数字系统公司的管理系统获得 ISO 9001 和 ISO 14001 认证。性能参数均为典型参数。研究仍在进行，规格参数如有变化，恕不另行通知。

# CHRISTIE®