

科视 Christie Terra 发射器

| 技术规范 | | 科视 Christie TXO 102 SO (166-001102-01) |
|-------------|------|---|
| 视频输入 | | <ul style="list-style-type: none"> • 一个可切换输入: HDMI 或 DisplayPort • 输入格式: HDMI 2.0a, DisplayPort 1.2 • 内容保护: 兼容 HDCP 2.2 • 最大分辨率: 4096x2160、60Hz、8-bit 4:4:4、10-bit 4:2:2、10-bit 和 12-bit 4:2:0 • HDR、3D 和深色直通支持 • 最大带宽: 594 MHz |
| 音频输入 | | <ul style="list-style-type: none"> • 模拟立体声: 线性水平, 3.5mm 立体声迷你插孔 • HDMI 嵌入式音频: 多通道 PCM, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio |
| 路由式控制端口 | | <ul style="list-style-type: none"> • 串行 RS232: 9-PinD, 最高 115.2K 波特 • 有线红外输入: 3.5mm 立体声迷你插孔 • 有线红外输出: 3.5mm DC 迷你插孔 • USB 2.0: type-B 插头 • 以太网 (100BaseT) RJ45 |
| 视频处理 | | <ul style="list-style-type: none"> • 视频无压缩, 除 4K/60 8-bit 4:4:4 和 10-bit 4:2:2 使用超轻 1.3 比 1 压缩比, 100%无伪影 • 色彩空间, 位深和帧率转换 • 广播画质缩放 |
| 延时 | | <ul style="list-style-type: none"> • 无延迟模式: <100µs, 参阅参考指南了解详细信息 |
| 网络 | | <ul style="list-style-type: none"> • 内容传输和控制: 10G 以太网, SFP+ • 选配控件: 1G 以太网, RJ45 • 协议: IP, TCP, UDP, IPv4, IGMPv2 • 内容加密: AES 128-bit • 切换平台: 非阻塞 10GbE IGMPv2 组播 |
| 前面板 LED 指示灯 | | <ul style="list-style-type: none"> • 链路验证: 信号质量、传输、接收、1G 以太网、USB、电源 • 按钮 1: 切换输入 • 按钮 2: 可编程 (将来) |
| 尺寸 | | <ul style="list-style-type: none"> • (WxHxD) 8.46 x 1.73 x 6.22" (215 x 158 x 44 mm) 机身 • (WxHxD) 8.46 x 1.73 x 6.42" (215 x 163 x 44 mm) 包括连接器 |
| 环境 | 工作温度 | • 32-104 ° F (0-40° C) |
| | 储存温度 | • -4-140 ° F (-20-60° C) |
| | 工作湿度 | • 20 - 90% RH (非冷凝) |
| 电源 | | <ul style="list-style-type: none"> • 外部电源 • 12V, 3.0A • 100-240 VAC @ 50-60Hz |
| 重量 | | • 2.3 lbs., 1kg, 不包括电源 |
| 法定认证 | | • CE/FCC Class A, Directives (EC) 2011/65/EU (RoHS), 2012/19/EU (WEEE), Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) |
| 质保 | | • 2 年零件和人工 |

公司分支机构

全球办事处

| | | | | |
|------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 科视数字系统美国有限公司 | 澳大利亚 | 德国 | 南非共和国 | 英国 |
| 赛普拉斯 | 电话: +61 (0) 7 3624 4888 | 电话: +49 2161 664540 | 电话: +27 11 251 0000 | 电话: +44 (0) 118 977 8000 |
| 电话: 714 236 8610 | 巴西 | 印度 | 俄罗斯联邦和东欧 | 美国 (亚利桑那) |
| 科视数字系统加拿大有限公司 | 电话: +55 (11) 2548 4753 | 电话: +91 (080) 6708 9999 | 电话: +36 (0) 1 47 48 100 | 电话: 602 943 5700 |
| 基奇纳 | 中国 (北京) | 日本 (东京) | 新加坡 | 美国 (纽约) |
| 电话: 519 744 8005 | 电话: +86 10 6561 0240 | 电话: 81 3 3599 7481 | 电话: +65 6877 8737 | 电话: 646 779 2014 |
| | 中国 (上海) | 韩国 (首尔) | 西班牙 | 独立销售 |
| | 电话: +86 21 6278 7708 | 电话: +82 2 702 1601 | 电话: +34 91 633 9990 | 顾问办事处 |
| | 法国 | 墨西哥 | 阿拉伯联合酋长国 | 意大利 |
| | 电话: +33 (0) 1 41 21 44 04 | 电话: +52 55-4744-1790 | 电话: +971 (0) 4 503 6800 | 电话: +39 (0) 2 9902 1161 |

